

# PP SERİSİ

PERKİNS MOTORLU  
DİZEL JENERATÖRLER



## PP50 P SERİSİ

DEVİR RPM	FREKANS HZ	ÇALIŞMA ŞEKLİ	JENERATÖR GÜCÜ		MOTOR GÜCÜ	
			KVA	KW	Kwm	bbh
1500	50	Prime Gücü	45	34.5	58	25
		Standby Gücü	50	31	65	27

### MOTOR ÖZELLİKLERİ



MARKA		PERKİNS
MODEL		1103A-33TG
SİLİNDİR ADEDİ		4 DİKEY SIRALI
EMME		DOĞAL EMİŞLİ
SOĞUTMA SİSTEMİ		SU SOĞUTMALI
YAKIT TANKI KAPASİTESİ	LT	58
YAKIT SARFIYATI	LT	5.4 (%100 KAPASİTE)
SOĞUTMA SUYU KAPASİTESİ	LT	7.0
YAĞ TANKI KAPASİTESİ	LT	10.6
GOVERNÖR TİPİ		MEKANİK

### ALTERNATÖR ÖZELLİKLERİ

VDE 0530 & IEC34-1 STANDARDI	
FIRCASIZ SENKRON TİP	
OTOMATİK VOLTAJ REGULATÖRÜ	
AŞIRI YÜK DAYANIMI	%110-%150
KISA DEVRE AKIM DAYANIMI	10 sn'de %300
İZOLASYON SINIFI	H
İZOLASYON DAYANIMI	1800 VAC
GERİLİM	230/400 V 3 FAZ
GERİLİM TOLERANSI	0,5
KORUMA SINIFI	IP23
GÜÇ FAKTÖRÜ (cosφ)	0,8
FREKANS	50 Hz



Plus Power Jeneratör Ürünlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.  
[www.pluspowerjenerator.com](http://www.pluspowerjenerator.com)