

# PP

SERİSİ

PERKINS  
MOTORLU DİZEL  
JENERATÖRLER

**PLUSPOWER**  
JENERATOR

## PP88P

DEVİR RPM	FREKANS HZ	ÇALIŞMA ŞEKLİ	JENERATÖR GÜCÜ		MOTOR GÜCÜ	
			KVA	KW	Kwm	bbh
1500	50	Prime Gücü	80	75	88	85
		Standby Gücü	88	85	85	87

### MOTOR ÖZELLİKLERİ



MARKA		PERKINS
MODEL		1104A-44TG2
SİLİNDİR ADEDİ		4 DİKEY SIRALI
EMME		DOĞAL EMİŞLİ
SOĞUTMA SİSTEMİ		SU SOĞUTMALI
YAKIT TANKI KAPASİTESİ	LT	68
YAKIT SARFIYATI	LT	7.4 (%100 KAPASİTE)
SOĞUTMA SUYU KAPASİTESİ	LT	15.0
YAĞ TANKI KAPASİTESİ	LT	30
GOVERNÖR TİPİ		MEKANİK

### ALTERNATÖR ÖZELLİKLERİ



VDE 0530 & IEC34-1 STANDARDI	
FIRCASIZ SENKRON TİP	
OTOMATİK VOLTAJ REGULATORÜ	
AŞIRI YÜK DAYANIMI	%110-%150
KISA DEVRE AKIM DAYANIMI	10 sn'de %300
İZOLASYON SINIFI	H
İZOLASYON DAYANIMI	1800 VAC
GERİLİM	230/400 V 3 FAZ
GERİLİM TOLERANSI	0,5
KORUMA SINIFI	IP23
GÜÇ FAKTÖRÜ (cosφ)	0,8
FREKANS	50 Hz

Plus Power Jeneratör Ürünlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

[www.pluspowerjenerator.com](http://www.pluspowerjenerator.com)